

## Podręcznik Szybki start




### Telefon SIP Cisco Unified 3905

- 1 Połącz
- 2 Odbierz
- 3 Wycisz
- 4 Poczta głosowa
- 5 Przekieruj wszystkie połączenia
- 6 Zawieś
- 7 Konferencja
- 8 Przekaż
- 9 Ustaw głośność
- 10 Wskazówki




**Uwaga** Najlepiej wydrukować na papierze o rozmiarach 8,5 x 14 cali (w formacie Legal).

## 1 Połącz


Aby nawiązać połączenie, podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **Układ głośnomówiący**  i wybierz numer.

### Ponowne wybieranie ostatniego numeru


Naciśnij przycisk **Powtórz** .

## 2 Odbierz

Gdy nadchodzi nowe połączenie, lampka telefonu miga czerwonym światłem. Aby odebrać połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podnieś słuchawkę.
- Naciśnij przycisk **Układ głośnomówiący** .

## 3 Wycisz

**Krok 1** Podczas połączenia naciśnij przycisk **Wycisz** .

**Krok 2** Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

## 4 Poczta głosowa

Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane przez telefon w następujący sposób:

- lampka telefonu świeci ciągłym czerwonym światłem;
- odtwarzany jest wskaźnik dźwiękowy oczekującej wiadomości (jeśli jest dostępny).

### Odsłuchiwanie wiadomości

**Krok 1** Naciśnij przycisk **Funkcja** zlokalizowany na środku paska nawigacyjnego.



**Krok 2** Wybierz **Poczta głosowa** (przeviń listę, korzystając z klawiszy kierunkowych).

**Krok 3** Naciśnij przycisk **Funkcja** i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.

## 5 Przekieruj wszystkie połączenia

**Krok 1** Naciśnij przycisk **Funkcja** zlokalizowany na środku paska nawigacyjnego.


**Krok 2** Wybierz **Przekierowywanie wszystkich połączeń** (przeviń listę, korzystając z klawiszy kierunkowych) i naciśnij przycisk **Funkcja**.

**Krok 3** Zaczekaj, aż usłyszysz sygnał potwierdzenia, a następnie wprowadź numer telefonu, na który będą przekierowywane połączenia.

**Krok 4** Aby anulować przekierowywanie połączeń, powtórz kroki 1 i 2.

Jeśli przekierowywanie połączeń nie zostanie anulowane, po podniesieniu słuchawki usłyszysz sygnał potwierdzenia.

## 6 Zawieś

**Krok 1** Naciśnij przycisk **Zawieś/Wznów** .

**Krok 2** Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Zawieś/Wznów**.

## 7 Konferencja

**Krok 1** Z poziomu połączenia (ale nie zawieszono) naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia, aby usłyszeć sygnał wybierania.

**Krok 2** Wprowadź numer telefonu osoby, która ma zostać dodana do konferencji.

**Krok 3** Naciśnij i zwolnij przełącznik zestawu słuchawkowego (przed odebraniem połączenia przez odbiorcę i po nim).  
Rozpocznie się konferencja.

## 8 Przekaż

**Krok 1** Przy aktywnym połączeniu (niezawieszonym) naciśnij przycisk **Przekaż** .

**Krok 2** Wprowadź numer telefonu odbiorcy, do którego chcesz przekazać rozmowę.

**Krok 3** Naciśnij ponownie przycisk **Przekaż** lub rozłącz się (przed odebraniem połączenia przez odbiorcę i po nim).

Połączenie zostanie przekazane.

## 9 Ustaw głośność

Przycisk głośności jest zlokalizowany poniżej klawiatury.



- Aby dostosować głośność słuchawki, naciśnij przycisk **Głośność** w górę lub w dół przy podniesionej słuchawce.
- Aby dostosować głośność dzwonka, naciśnij przycisk **Głośność** w górę lub w dół przy odłożonej słuchawce.

## 10 Wskazówki

### Jak korzystać z przycisku Funkcja?

Za pomocą przycisku **Funkcja** można uzyskać dostęp do funkcji, takich jak Przekierowywanie wszystkich połączeń, Przejmowanie połączeń oraz Grupowe przejmowanie połączeń. Naciśnij przycisk **Funkcja** i skorzystaj z klawiatury kierunkowej, aby przewijać dostępne funkcje.

### Gdzie można znaleźć pełny podręcznik użytkownika?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Siedziba w Ameryce  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1408 527-0883

Cisco i logo Cisco są znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco jest dostępna na stronie [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Wymienione znaki towarowe innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Użycie słowa „partner” nie implikuje współpracy partnerskiej między firmą Cisco a dowolną inną firmą. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.