

Īsās pamācības ceļvedis




Cisco vienotais SIP tālrunis 3905

- 1 Zvanišana
- 2 Atbildēšana
- 3 Klusums
- 4 Balss pasts
- 5 Pārsūtīt visus zvanus
- 6 Aizturēšana
- 7 Apspriede
- 8 Pārsūtīšana
- 9 Skaļuma iestatījumi
- 10 Padomi




Piezīme Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14" (formāts Legal) izmēra papīra.

1 Zvanišana


Lai zvanītu, paceliet klausuli vai nospiediet **skaļruņa** pogu  un sastādiet numuru.

Pēdējā numura atkārtota sastādīšana

Nospiediet pogu **Atkārtot** .

2 Atbildēšana

Saņemat jaunu zvanu, tālruņa gaismas svītra mirgo sarkanā krāsā. Lai atbildētu zvanu, izpildiet vienu no šīm darbībām:

- paceliet klausuli;
- nospiediet **skaļruņa** pogu .

3 Klusums

Darbība 1 Sarunas laikā nospiediet pogu **Klusums**



Darbība 2 Vēlreiz nospiediet pogu **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.

4 Balss pasts

Saņemot jaunu ziņojumu, uz tālruņa redzami šādi rādītāji:

- nepārtraukti deg sarkana gaismas tālruņa gaismas svītrā;
- dzirdams ziņojuma gaidīšanas rādītājs (ja pieejams).

Ziņojumu noklausīšanās

Darbība 1 Navigācijas joslas centrā nospiediet **līdzekļu** pogu.



Darbība 2 Izvēlieties **Balss pasts** (ritināšanai izmantojiet navigācijas paliktni).

Darbība 3 Nospiediet **līdzekļu** pogu un pēc tam izpildiet balss norādes.

5 Pārsūtīt visus zvanus

Darbība 1 Navigācijas joslas centrā nospiediet **līdzekļu** pogu.

Darbība 2 Izvēlieties **Pārsūtīt visus zvanus** (ritināšanai izmantojiet navigācijas paliktni) un nospiediet **līdzekļu** pogu.

Darbība 3 Klausieties, vai dzirdams apstiprinājuma signāls, pēc tam ievadiet tālruņa numuru, uz kuru pārsūtīt zvanus.

Darbība 4 Lai atceltu zvanu pārsūtīšanu, atkārtojiet darbības 1-2.

Paceļot klausuli, jūs dzirdēsiet apstiprinājuma signālu, līdz atcelsit zvanu pārsūtīšanu.

6 Aizturēšana

Darbība 1 Nospiediet **aizturēšanas/atsākšanas** pogu .

Darbība 2 Lai atsāktu zvanu, vēlreiz nospiediet **aizturēšanas/atsākšanas** pogu.

7 Apspriede


Darbība 1 No savienota zvana (kas nav aizturēts), nospiediet un atlaidiet stakļslēdzi, lai iegūtu centrāles gatavības signālu.

Darbība 2 Ievadiet apspriedei pievienojamās puses tālruņa numuru.

Darbība 3 Vēlreiz nospiediet un atlaidiet stakļslēdzi (pirms vai pēc saņēmēja atbildes).

Sākas apspriede.

8 Pārsūtīšana

Darbība 1 No savienota zvana (kas nav aizturēts) nospiediet pogu **Pārsūtīt** .

Darbība 2 Ievadiet pārsūtīšanas saņēmēja tālruņa numuru.

Darbība 3 Vēlreiz nospiediet pogu **Pārsūtīt** vai nolieciet klausuli (pirms vai pēc saņēmēja atbildes).

Pārsūtīšana ir pabeigta.

9 Skaļuma iestatījumi

Skaļuma poga atrodas zem tastatūras.



- Lai pielāgotu klausules skaļumu, nospiediet skaļuma pogu augšup vai lejup, kad tālrunim ir pacelta klausule.
- Lai pielāgotu zvana signāla skaļumu, nospiediet skaļuma pogu augšup vai lejup, kad tālrunim ir nolikta klausule.

10 Padomi

Kā jālieto poga Līdzeklis?

Līdzekļu poga ļauj piekļūt tādiem līdzekļiem kā, piem., Visu zvanu pārsūtīšana, Pārtveršana un Grupas pārtveršana. Varat nospriest līdzekļu pogu un lietot navigācijas paliktni, lai ritinātu pa pieejamajiem līdzekļiem.

Kur var atrast lietotāja rokasgrāmatas pilnu versiju?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Amerikas galvenie biroji
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ASV
<http://www.cisco.com>
Tālrs: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fakss: +1 408 527-0883

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco Systems, Inc. un/vai tā filiāļu ASV un citās valstīs preču zīmes. Visu uzņēmuma Cisco preču zīmju sarakstu var atrast tīmekļvietnē www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.