

Snel aan de slag




Cisco Unified SIP Phone 3905


- 1 Kiezen
- 2 Beantwoorden
- 3 Dempen
- 4 Voicemail
- 5 Alle gesprekken doorsturen
- 6 Wacht
- 7 Conferentie
- 8 Doorverbinden
- 9 Volume-instellingen
- 10 Tips

Opmerking Voor de beste resultaten drukt u af op papier van 8,5 x 14" (formaat Legal).

1 Kiezen


Als u een gesprek tot stand wilt brengen, neemt u de hoorn van de haak of drukt u op de toets voor de luidspreker , en kiest u een nummer.

Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen

Druk op de toets Herhaal .

2 Beantwoorden

Als er een nieuw gesprek binnenkomt, begint de lichtstrip van uw telefoon te knipperen. U kunt het gesprek op een van de volgende manieren beantwoorden:

- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op de toets voor de luidspreker .

3 Dempen

Stap 1 Wanneer u in gesprek bent, drukt u op Dempen .

Stap 2 Druk nogmaals op Dempen om Dempen uit te schakelen.

4 Voicemail

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, geeft uw telefoon dit als volgt aan:

- De lichtstrip op uw telefoon brandt onafgebroken rood.
- Er klinkt een geluidssignaal ter indicatie van een wachtend bericht (indien beschikbaar).

Berichten beluisteren

Stap 1 Druk in het midden van de navigatiebalk op de functietoets.



Stap 2 Selecteer Voicemail (gebruik de navigatietoets om te bladeren).

Stap 3 Druk op de functietoets en volg de gesproken aanwijzingen.

5 Alle gesprekken doorsturen

Stap 1 Druk in het midden van de navigatiebalk op de functietoets.


Stap 2 Selecteer Alle gespr doorstrn (gebruik de navigatietoets om te bladeren) en druk op de functietoets.

Stap 3 Wacht op de bevestigingstoon en geef vervolgens het telefoonnummer op waar u gesprekken naar wilt doorsturen.

Stap 4 Als u het doorsturen wilt annuleren, herhaalt u stap 1 en 2.

Als de hoorn van de haak neemt, hoort u de bevestigingstoon totdat u het doorsturen van gesprekken uitschakelt.

6 Wacht

Stap 1 Druk nogmaals op de toets voor gesprekken in de wacht zetten en hervatten .

Stap 2 Als u een gesprek wilt hervatten, drukt u opnieuw op de toets voor gesprekken in de wacht zetten en hervatten.


7 Conferentie

Stap 1 Druk tijdens een verbonden gesprek (niet in de wacht staand) op de hoorntoets zodat u de kiestoon te horen krijgt.

Stap 2 Geef het telefoonnummer op van de persoon die u wilt laten deelnemen aan het conferentiegesprek.

Stap 3 Druk opnieuw op de hoorntoets (voor of nadat de ontvanger opneemt). De conferentie begint.

8 Doorverbinden

Stap 1 Vanuit een verbonden gesprek (niet in de wacht), drukt u op de toets Doorverbinden .

Stap 2 Voer het telefoonnummer van de ontvanger van de doorverbinding in.

Stap 3 Druk opnieuw op de toets Doorverbinden of hang op (voor of nadat de ontvanger opneemt). Het doorverbinden is voltooid.

9 Volume-instellingen

De volumetoets bevindt zich onder het toetsenblok.



- Als u het volume van de handset wilt aanpassen, drukt u wanneer de telefoon van de haak is op de volumetoets om het volume te verhogen of te verlagen.
- Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen, drukt u wanneer de telefoon op de haak ligt op de volumetoets om het volume te verhogen of te verlagen.

10 Tips

Hoe gebruik ik de functietoets?

Met de functietoets kunt u verschillende functies inschakelen, zoals het doorsturen van gesprekken, opnemen en groep opnemen. Als u op de functietoets hebt gedrukt, kunt u met de navigatietoets bladeren door de beschikbare functies.

Waar kan ik een volledige gebruikershandleiding vinden?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
V.S.
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden op www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.